TABELLA DELLE TENSIONI E DEI SIMBOLI

Elemento circ.	simbolo	TENS. LAVORO Volt	TENS. LAVORO simb.	TOLLERANZE %	TOLLERANZE simb.
Condens a mica	M	50		± 20	—
" ceramico	C	25		± 10	a
" stiroflex	S	12		± 5	b
" elettrolitico	E	Dissip. resist.		± 2	c
Resist. ad impasto	R	1/2 W		± 1	d
" a filo	R	1 W		—	—

		AF114	AF115	AF116	AF116	AF116	OC71	075	2xOC74
OM	B	—	—	1,45	0,9	2,15	1,2	1,4	0,075
	E	—	—	1,30	0,78	1,95	1,15	1,3	0,0025
	C	—	—	8,1	7,5	7,8	4,1	8,45	9,25
FM	B	1,45	1,3	1,35	0,85	2	1,1	1,4	0,075
	E	1,15	1,4	1,15	0,75	1,8	1,05	1,3	0,0025
	C	7,7	8	7,6	7	7,3	3,8	8,4	9,2

Tutte le tensioni sono espresse in volt e sono riferite al positivo. Le letture sono state eseguite con strumento Multizit che ha una resistenza di 50.000 ohm per volt. Sono ammesse tolleranze del ±10%. Letture effettuate con potenziometro di volume in posizione di minimo.